

KONFIGURATION: ISDN ANSCHLUSS

- Die Einstellungen des ISDN Telefons werden am Endgerät vorgenommen.
- Dies bedeutet, dass alle Rufnummern auch auf dem ISDN-Anschluss verfügbar sind
- Die MSN werden wie gehabt in 7-stelliger Form am Endgerät definiert.

Wichtige Hinweise:

- Der **S0-Bus** des Connecta Homeservers ist **keine 100%ige Ablösung** des klassischen ISDN-Light oder ISDN-Basis.
- Spezielle Funktionen wie **Gebührendaten**, Betrieb von Modems oder Kassensysteme werden **nicht unterstützt**.
- Es können maximal 8 ISDN Endgeräte angeschlossen werden, davon jedoch **nur 1 Endgerät ungespiesen**.
- Die **maximale, unterstützte Leitungslänge beträgt 10 Meter**. Sollte die Leitungslänge 10 Meter übersteigen, müssen die ISDN-Endwiderstände in der Installation entfernt werden (Abschlusswiderstände auf dem FL1 Homeserver).
- Es werden **keine Datendienste** (X75, V110, V120, Fax Gruppe4 usw.) unterstützt.
- Eine nachgeschaltete **ISDN-Telefonanlage muss MSN unterstützen**. Durchwahlnummern (DDI) werden weder vom Connecta Produkt, vom FL1 Homeserver noch von der ISDN-Schnittstelle unterstützt.
- Bei einem Stromausfall ist die ISDN-Schnittstelle inaktiv. Es gibt **keinen Notbetrieb** wie bei einem klassischen ISDN-Light oder ISDN-Basis.

